



# Predator Vesta 内存条

Predator Vesta内存条采用优质原厂颗粒打造,再次冲击高频极限,最高可选4000MHz预设XMP频率;产品内设温度传感器,实时监测内存运行温度,满足超频玩家需求。

Vesta RGB光效全面升级,灯珠亮度更高,显色更真实,导光条底部采用密集导光锯齿设计,光效发散细腻自然,助力玩家打造专属的RGB主机。



严选原厂  
内存颗粒



可手动编程  
10+RGB幻彩灯效



10层PCB板  
15μm金手指



XMP 2.0

最高可选  
4000MHz



## 产品特点

### 优质原厂颗粒

得益于选用高品质颗粒打造, Predator Vesta内存条具备强大的冲击高频和时序控制能力,满足玩家内存超频乐趣。

\*Vesta采用三星B-Die等多种超频颗粒打造,购买时请注意颗粒差别。

### RGB光效升级

Predator Vesta内存RGB模组现已进行升级优化,灯珠亮度更高、色彩更纯净;磨砂雾面导光条底部采用导光锯齿设计,光效发散细腻自然;兼容华硕、微星、技嘉、华擎等主流板厂的灯控软件,用户可随心打造独有的主机RGB灯光效果。

### 频率高达4000MHz

Predator Vesta内存条拥有从3200MHz到4000MHz、从16GB套装到32GB套装的多种规格可供玩家选择,高频内存可更充分激发系统潜能,助力玩家游戏对局掌控先机。

### 破空星舰 锋芒隐现

Vesta传承Predator电竞基因,星舰散热马甲造型硬朗,磨砂质感金属表层与凌厉镂空线条巧妙结合,沉稳风格中透露出灵动感,整体银灰色炫酷外观与RGB灯效相得益彰。

### 定制元件 超频支撑

Predator Vesta内存条选用定制10层加强PCB板,增加布线空间、降低信号干扰;15μm金手指设计,提高金手指耐拔插、抗氧化性能,内存模组数据传输稳定性大大提高。

### 硬核实力 坚实后盾

Predator Vesta内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试,产品品质与性能值得信赖; Predator Vesta内存条承诺终身保固, Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务,免除用户后顾之忧。

## 产品应用

Predator Vesta内存条在继承前代Apollo内存核心优势基础上再次进化,具备更高的XMP模式可选频率,RGB光效全面升级,助力玩家斩获每一场游戏对决胜利荣耀。



## Predator Vesta 产品参数

### 产品参数

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 型号   | Vesta 炫光星舰                     |
| 内存类型 | DDR4 RGB U-DIMM                |
| 内存容量 | 16GB: 8GBx2<br>32GB: 16GBx2    |
| 运行频率 | 3200MHz/3600MHz/4000MHz        |
| 运行时序 | CL14/CL15/CL16/CL18            |
| 工作电压 | 1.35V/1.45V/1.5V               |
| 工作温度 | 0°C~85°C                       |
| 存储温度 | -55°C~100°C                    |
| 质保   | 终身保固                           |
| 认证   | CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI |

# Predator Vesta 产品阵容

| 规格   | 频率   | Rank | 时序            | 电压    | 包装 (单条容量×条数) | Model Number           | Part Number  |
|------|------|------|---------------|-------|--------------|------------------------|--------------|
| 16GB | 3200 | 1R*8 | CL16-20-20-38 | 1.35V | 8GBX2pcs     | VESTA-16GB-3200-1R8-V1 | BL.9BWWR.291 |
|      | 3200 | 1R*8 | CL14-14-14-34 | 1.35V | 8GBX2pcs     | VESTA-16GB-3200-1R8-V2 | BL.9BWWR.292 |
|      | 3600 | 1R*8 | CL18-22-22-42 | 1.35V | 8GBX2pcs     | VESTA-16GB-3600-1R8-V1 | BL.9BWWR.293 |
|      | 3600 | 1R*8 | CL14-15-15-35 | 1.45V | 8GBX2pcs     | VESTA-16GB-3600-1R8-V2 | BL.9BWWR.294 |
|      | 4000 | 1R*8 | CL15-16-16-36 | 1.5V  | 8GBX2pcs     | VESTA-16GB-4000-1R8    | BL.9BWWR.323 |
| 32GB | 3200 | 2R*8 | CL16-20-20-38 | 1.35V | 16GBX2pcs    | VESTA-32GB-3200-2R8-V1 | BL.9BWWR.297 |
|      | 3200 | 2R*8 | CL14-14-14-34 | 1.35V | 16GBX2pcs    | VESTA-32GB-3200-2R8-V2 | BL.9BWWR.298 |
|      | 3600 | 2R*8 | CL18-22-22-42 | 1.35V | 16GBX2pcs    | VESTA-32GB-3600-2R8-V1 | BL.9BWWR.299 |
|      | 3600 | 2R*8 | CL14-15-15-35 | 1.45V | 16GBX2pcs    | VESTA-32GB-3600-2R8-V2 | BL.9BWWR.300 |

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新, 规格如有变更, 恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考, 请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知: 高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器, 方能发挥其超频性能, 购买前请确认您目前的主板及处理器是否支持欲选购的内存规格, 并于安装后开启XMP以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/support.html?type=3>, 了解特定地区的保修服务详情。



**Predator掠夺者存储产品服务专线:**  
中国地区  
Tel: 4007701668  
Email: [Storage.SupportCN@acer.com](mailto:Storage.SupportCN@acer.com)  
Web: [www.predatorstorage.cn/support](http://www.predatorstorage.cn/support)

