



Predator Pallas

Predator Pallas内存条采用三星B-Die原厂颗粒打造,最高可选3600MHz CL16强悍规格,可加速系统整体运行,为玩家提供极佳使用体验。

内存配置10层PCB板及温度传感器,运行效能及超频潜力远超一般超频内存,具备强大可玩性。



特挑B-Die
原厂颗粒



至高可选
3600MHz



加强型
PCB&金手指



内置温度
传感器



铝合金
散热装甲

XMP 2.0

Intel
XMP2.0



产品特点

3600MHz超高频率

Pallas内存至高可选3600MHz高频,具备超低时序特性,可有效降低数据延迟,为玩家带来更快的游戏响应速度、更稳定的游戏画面帧表现。

严选原厂颗粒

Predator Pallas内存严选三星B-Die超频颗粒,颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

* Pallas部分型号会采用多种颗粒,请注意识别。

强悍超频潜力

Predator Pallas内存具备强悍超频性能,具备内存超频技能的玩家可通过手动超频解锁更强性能上限。

豪华配置

Predator Pallas内存配备10层强化PCB板和15μin金手指设计,特别加入温度传感器,可为玩家手动超频提供强力保障。

XMP 2.0

Predator Pallas内存支持Intel XMP 2.0一键超频功能,玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取高频内存性能加成。

广泛兼容

Predator Pallas内存上市前经过严格测试,可与各类市售主板兼容,并针对Intel和AMD新平台进行优化,确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Pallas内存选用电竞旗舰级元部件配置,具备强悍性能和极佳可玩性,是电竞玩家和创意办公用户组建新平台、主机升级的全新选择。

Predator Pallas 产品参数

产品参数	
型号	Pallas
内存类型	U-DIMM
内存容量	16GB: 8GBx2 32GB: 16GBx2
运行频率	3200MHz / 3600MHz
运行时序	CL14-14-14-34 / CL16-16-16-36 / CL16-19-19-39 / CL16-20-20-38 / CL18-22-22-42
工作电压	1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	16-20-20-38	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.339
	3200	1R*8	14-14-14-34	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.340
	3600	1R*8	18-22-22-42	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWR.341
	3600	1R*8	16-16-16-36	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV2	BL.9BWWR.342
	3600	1R*8	16-19-19-39	1.35V	8GB×2pcs	PALLAS-16GB-3600-1R8-2XV3	BL.9BWWR.343
32GB	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3200-2R8-2XV1	BL.9BWWR.344
	3200	2R*8	14-14-14-34	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3200-2R8-2XV2	BL.9BWWR.345
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWR.346
	3600	2R*8	16-16-16-36	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV2	BL.9BWWR.347
	3600	2R*8	16-19-19-39	1.35V	16GB×2pcs	PALLAS-32GB-3600-2R8-2XV3	BL.9BWWR.348

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新，规格如有变更，恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考，请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知：高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器，方能发挥其超频性能，购买前请确认您目前的主板及处理器是否支持欲选购的内存规格，并于安装后开启XMP以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/support.html?type=1>，了解特定地区的保修服务详情



Predator掠夺者存储产品服务专线：

中国地区

Tel: 4007701668

Email: Storage.SupportCN@acer.com

Web: www.predatorstorage.cn/support

